

פיקוח על התקנת כבלים במתח נמוך

השואל הוא מהנדס חשמל של חברה קבלנית לעבודות חשמל.

מדובר בהתקנת כבלים על גבי סולמות ותעלות כבלים, הכוללת הנחה של הכבל וחיזוקו לתעלה או לסולם הכבלים, ללא חיבורי החשמליים. אציין, שהעבודה מבוצעת שלא תחת מתח.

שאלת השאלה: האם ניתן לבצע עבודה זו ללא פיקוח צמוד של חשמלאי, אלא רק בפיקוח ובחינת טיב העבודה בידי חשמלאי בגמר הנחת הכבלים לתעלות וחיזוקם אליהן?

תשובת הוועדה

בתקנה 2 בתקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), העוסקת ב"התקנת כבל", נקבע:

א. כבל יותקן בהתאם להוראות תקנות אלה.

ב. התקנת כבל המהווה חלק של מיתקן חשמלי, חיבורי החשמליים, בדיקתו, ותיחזוקו יבוצעו בידי חשמלאי בלבד.

ג. על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודות מכאניות, כגון חפירה והנחה של כבל, ובלבד שהוא פועל לפי הוראותיו של חשמלאי ובפיקוחו הצמוד.

התקנות האמורות קובעות במפורש, שביצוע הנחה של כבל/כבלים צריך להתבצע בהתאם להוראותיו של חשמלאי ובפיקוחו הצמוד.