

מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1,000 וולט

התקנת גופי תאורה במתח נמוך מאוד בחדר אמבטיה במלון

? האם חל שינוי כלשהו בתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1,000 וולט) בהתייחס להתקנת גופי תאורה במתח נמוך מאוד בחדרי אמבטיה במלון?

האם מותר להתקין גופי תאורה במתח נמוך מאוד (12 וולט) באיזור 1 בחדרי אמבטיה או מקלחת בבית מלון בו קיימת תחזוקה שוטפת?

האם לגבי נושא זה קיים הבדל בין בית מלון לבין דירת מגורים?

! תשובת הוועדה

התקנת גופי תאורה בחדר אמבטיה או מקלחת (בדירת מגורים או בחדר של בית מלון) צריכה להתבצע בהתאם למפורט בתקנה 19 לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1,000 וולט).

כמו כן, ההתקנה צריכה לעמוד בנדרש בתקנת משנה 4 א' לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1,000 וולט), בה נקבע:

"ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה, כגון: רטיבות..."

הרביזיה בתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1,000 וולט) טרם פורסמה, ולכן יש לנהוג בהתאם למפורט בתקנה 19 כאמור, בה נקבע שבאיזור 1 בחדר אמבטיה או מקלחת אסור להתקין כל סוג של גוף תאורה.



יש למקם דף זה אחרי דף 08-82