

מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב-קומות

הבהרות לתשובות ועדת הפירושים לגבי מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב-קומות

? לדעת השואל קיימת סתירה בין שני פירושים של ועדת הפירושים:

1. פירוש מספר 04-18.
2. פירוש מספר 02-1-06.

עדיין לא ברור חד-משמעית (בתשובה 04-18 סעיף 1) האם לוח חלוקה בבניין רב-קומות המזין אך ורק קווי תאורת חירום בעלי מצברים עצמאיים מחייב התקנת כבל חסין אש (הזנה ללוח) למשך 30 דקות.

על-פי תשובה 02-1-06 המסקנה היא שלא, ועל פי תשובה 04-18 סעיף 1, המסקנה היא שכן.

! תשובת הוועדה

פירוש 04-18 - "כבל חסין אש במיתקן חירום" - שפורסם במידעון "פאזה אחרת" ומופיע בשאלתך, אינו עוסק כלל בכבל הזינה ללוח החירום.

פירוש 02-1-06 - "כבל זינה לתאורת חירום" - שפורסם במידעון "פאזה אחרת", מתייחס לכבל שבין לוח החירום לבין יחידות תאורת החירום.

בהתאם לנדרש בתקנת משנה 13(א)(1), תאורת חירום צריכה לתפקד בחירום 30 דקות לפחות.

אין חובה להזין לוח המזין אך ורק גופי תאורת חירום בעלי מצברים עצמאיים שמשך פעולתם בעת הפסקת הזינה הוא 30 דקות לפחות באמצעות כבלים עמידים אש למשך 30 דקות לפחות.